

LUMINAXS™

Lecteur sans contact avec 2, 16 ou sans touches

Le lecteur LUMINAXS est adapté à tous types de systèmes de contrôle d'accès et permet également d'activer et de désactiver des systèmes anti-intrusion. Le boîtier étroit, plat et robuste de ce lecteur s'intègre parfaitement aux conceptions architecturales modernes. Grâce à son encadrement lumineux programmable, les couleurs peuvent être configurées individuellement en fonction des exigences du client.

Les lecteurs disposent d'une interface Wiegand, offrant un large choix d'applications.

Affichages et encadrement lumineux par LED

En mode de fonctionnement normal, les 3 LEDS du lecteur (verte, jaune et rouge) sont généralement contrôlées par le contrôleur. Les couleurs de l'encadrement lumineux et les LED sont configurables via le boîtier de programmation.

Le rétroéclairage clair du clavier et un avertisseur intégré apportent des indications précises au cours du fonctionnement.

Interfaces

Les lecteurs de la gamme LUMINAXS s'intègrent très facilement dans les systèmes de contrôle d'accès Honeywell et dans la technologie de détection d'intrusion Honeywell via les interfaces standard Wiegand.

Cadre de montage

Avec le cadre de montage fourni, le lecteur peut également être monté individuellement, rapidement et simplement sans boîtier électrique européen.

Accessoires en option

Le boîtier fonctionnel est complété par un cache visuel et une plaque murale pour un montage apparent, en option.



Cache visuel en option



Plaque murale en option pour montage apparent

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

- Technologie de lecture Mifare DESFire EV1 cryptée
- Surface résistante IP65
- Clavier robuste et rétroéclairé
- Option sans clavier disponible
- Conception compacte
- Boîtier plat, robuste et petit
- Installation facile
- Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur
- 3 LED d'état
- Encadrement lumineux, programmable
- Fonction de correspondance d'antenne automatique, également sur métal
- Avertisseur intégré
- Interface Wiegand
- Détection de sabotage
- Boîtier pour montage mural, option montage apparent, cache visuel et USB outil de configuration disponibles

LUMINAXS™

Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES	
Tension nominale de fonctionnement	12 V CC
Plage de tension nominale de fonctionnement	de 9 à 15 V CC
Consommation électrique (en veille) Mifare	< 40 mA
Interface	Wiegand
Technologie de lecture	Mifare DESFire
Type de protection EN 60529	IP65
Classe environnementale selon VdS	III
Températures de fonctionnement	de - 25 °C à + 65 °C
Température de stockage	de - 30 °C à + 70 °C
Dimensions du lecteur (l x h x p)	80,4 x 80,4 x 13,5 mm
Dimensions de la plaque murale (l x h x p)	80,4 x 80,4 x 6 mm
Dimensions du cache visuel (l x h x p)	95 x 89,2 x 50 mm
Couleur	gris anthracite (similaire à RAL 7024)

RÉFÉRENCES DE COMMANDE - PRODUITS	
LU4500BHONA	Lecteur Wiegand LUMINAXS MifareD
LU4516BHONA	Lecteur Wiegand LUMINAXS MifareD 16 touches
LU4502BHONA	lecteur Wiegand LUMINAXS MifareD 2 touches
LU45BHONA	Lecteur Wiegand LUMINAXS MifareD sans LP
RÉFÉRENCES DE COMMANDE - ACCESSOIRES	
LU45BB	Plaque murale LUMINAXS pour montage apparent
LU45COV	Cache visuel LUMINAXS
LU45USBCONF	USB outil de configuration
LU45SCR	Couvercle, vis, cache,
RÉFÉRENCES DE COMMANDE	
ODPEV28N38	Badge Mifare DESFire EV2 8K 38bit-Omni & LUMINAXS
ODKEV28N38	Mifare DESFire EV2 8K 38bit-Omni & LUMINAXS



Pour en savoir plus,

veuillez visiter le site

www.honeywell.com/security/fr

Honeywell Security Solutions

Immeuble Lavoisier

Parc de Haute Technologie

3-7 rue Georges Besse

92160 Antony

France

Tel: 01 40 96 20 50

www.honeywell.com

Honeywell se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à la conception ou aux spécifications des produits.

HSCI-luminAXS-02-FR(0318)DS-T
© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell